

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МЕШОЧНОГО ТИПА серии МВН



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МЕШОЧНОГО ТИПА СЕРИИ МВН

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРА	4
4. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА	5
5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
6. ОПИСАНИЕ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	5
7 ЖУРНАП СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	6




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры мешочного типа серии МВН предназначены для тонкой очистки воды от взвешенных веществ. В конструкции фильтров используется принцип тонкослойного фильтрования через высокопористый материал, в качестве которого используются полипропилен или полиэстер.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Материал, из которого изготовлен фильтр нержавеющая сталь.
- 2. Рабочая температура до 120 °C.

Параметры	Ед. измерения	MBH-7-01	MBH-7-02	MBH-4-03	MBH-4-04
Максимальная пропускная способность	м³/час	20	40	6	12
Тип фильтрующего элемента	_	1	2	3	4
Максимальное давление	bar	6		9	
Площадь фильтрации	M ²	0,25	0,5	0,09	0,16
Присоединения	"BSP	2		1,5	
Объем фильтра	Л	15	27	3	4
Macca	кг	15	27	4	5




Габаритные размеры, мм	MBH-7-01	MBH-7-02	MBH-4-03	MBH-4-04
А	186	186	114	114
В	489	884	299	448
С	150	150	118	118
D	576	971	371	520
E	907	1694	590	900

3. ОПИСАНИЕ ФИЛЬТРА

Фильтр состоит из следующих основных частей:

- корпуса *1* из нержавеющей стали с приваренными входным *10* и выходным *11* патрубками;
- крышки 2;
- уплотнительных колец 3,5;
- хомута 4;
- уплотнительного (прижимного) кольца 6;
- фильтрующего элемента *7*;
- уплотнительное кольцо фильтрующего элемента 8;
- поддерживающей корзины 9.

Фильтрующие мешочные элементы поставляются отдельно, согласно необходимому типоразмеру и степени тонкости фильтрации.




Во время работы фильтра вода поступает через входной патрубок *10* и, проходя через фильтрующий элемент, очищается от мельчайших примесей. Отфильтрованная вода выводится вниз через выходной *11* патрубок.

В крышке фильтра имеется отверстие с внутренней резьбой ¼", предназначенное для установки сбросного или предохранительного клапана.

В фильтрах серии МВН используются присоединительные патрубки с резьбовым соединением.

Условное типовое обозначение





4. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Монтаж

- 1. Фильтр монтируется на стене при помощи хомута или устанавливается на полу при помощи специальной треноги в удобном для обслуживания месте. При этом над крышкой фильтра должно быть свободное пространство не менее размера В.
- 2. Присоедините входной и выходной патрубки фильтра к трубопроводу с помощью разъемных соединений соответствующего размера.
- 3. Для удобства обслуживания на входе и выходе фильтра необходимо наличие перекрывающих кранов и манометры для определения перепада давления на фильтре.
- 4. Наденьте на поддерживающую корзину 9 уплотнительное кольцо 5 и установите ее внутрь корпуса фильтра 1
- 5. Установите фильтрующий элемент 7 горловиной вверх таким образом, чтобы край мешка заходил на несколько миллиметров на горловину корзины.
- 6. Установите уплотнительное (прижимное) кольцо *6*, затем уплотнительное кольцо *3* и крышку *2* и уплотните корпус при помощи хомута *4*.
- 7. Заполните фильтр водой осторожно откройте краны на входе и выходе фильтра. Убедитесь в отсутствии протечек в крышке фильтра и в местах присоединения.

Эксплуатация

- 1. О необходимости смены картриджей указывает снижение давления очищаемой воды по сравнению с первоначальным на 0,7–1,2 кг/см².
- 2. При проведении каких-либо сервисных работ фильтр должен быть отключен от водопроводной сети со стороны входа и выхода.

Для замены мешочного элемента следует:

- 1. Сбросьте давление на фильтре.
- 2. Ослабьте хомут на крышке и снимите крышку.
- 3. Снимите уплотнительное (прижимное) кольцо и извлеките старый мешочный элемент.
- 4. При необходимости промойте поддерживающую корзину.
- 5. Установите новый мешочный элемент в обратной последовательности.

5. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фильтр по конструкции соответствует действующим стандартам эксплуатации и рассчитан на работу в гидравлических системах с высоким давлением.

Для надежной работы необходимо при монтаже уделять повышенное внимание уплотнению резьбовых соединений.

При проведении каких-либо работ по обслуживанию фильтр следует отключать от водопровода со стороны входа и выхода. Давление на фильтре должно быть сброшено до атмосферного.

6. ОПИСАНИЕ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В качестве материала фильтрующих элементов используются полипропилен (РР) или полиэстр (РЕ). Полный типоряд мешочных фильтров: 1,5,10,25,50,100 и 200 мкм.

Пример названия фильтрующего элемента: *PP–5–01*, где «PP» – материал фильтрующего элемента; «5» – тонкость фильтрации фильтрующего элемента; «01» – типоразмер мешочного элемента.

Типоразмер элемента	01	02	03	04
Площадь, м²	0,25	0,5	0,09	0,18

Ресурс картриджей и периодичность их замены зависит от состава исходной воды и, как правило, составляет 3–4 месяца.





7. ЖУРНАЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Показания расходомера	Проведенные операции по обслуживанию	Отметка сервис центра

